

Marca: Huawei FusionSolar
Modelo SUN2000-2/3/4/5KTL-L1
Tipo de Inversor: String
Nombre del perfil: IEC 61727 Chile

Anexo 2

Ajustes

Desconexión: Monitorización de tensión y frecuencia	Valor límite	Tiempo máx. hasta la desconexión	Ajuste	
Protección contra caídas de tensión V<	176 V	100 ms	176 V	100 ms
Protección contra sobretensiones (media 10-minutos) V>	242 V	100 ms	242 V	100 ms
Protección contra sobretensiones breves V>>	253 V	100 ms	253 V	100 ms
Protección contra caída de la frecuencia F<	47,5 Hz	100 ms	47.5 Hz	100 ms
Protección contra subidas de la frecuencia F>	51,5 Hz	100 ms	51.5 Hz	100 ms

Reconexión: Monitorización de tensión y frecuencia	Valor límite	Tiempo mínimo de reconexión	Ajuste	
Margen inferior de la tensión CA	187 V	60 s	187 V	60 s
Margen superior de la tensión CA	242 V		242 V	
Margen inferior de la frecuencia CA	47,5 Hz		47.5Hz	
Margen superior de la frecuencia CA	50,2 Hz		50.2Hz	
Tiempo de reconexión (interrupciones breves ≤ 3s)	-	5 s	5 s	

Sistema de reconexión gradual	Rampa	Tiempo de espera	Ajuste
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1< 30 s<10 m

Reconocimiento de red aislada	Activa	Tiempo máx. hasta la desconexión	Ajuste
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 s	2 s

Capacidad de inyectar potencia reactiva	No	Sí	Rango de ajuste cosφ
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.8 ind - 0.8 cap